



# SHINE WEB BOX

## FICHAS TÉCNICAS

### COMUNICACIÓN

Comunicación entre inversores

Cableado RS485 (hasta 30 equipos)  
Por módulo ZegBee (hasta 15 equipos)

Rango de comunicación

1 200 mts. por cable  
300 mts por Wireless (sin obstáculos)

Comunicación con PC

Disponible con plataforma Growatt shineServer  
Interfaz ShineWebBox

### HMI (INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA)

LED

Indicador de estado de operación del sistema

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación

AC 100 ~ 240V, 50HZ/60HZ, DC 5V ~ 2A

Consumo de energía

2,5 W

### INFORMACIÓN REGISTRADA

Datos del sistema

Listas de inversores, energía en tiempo real,  
rendimiento energético diario, etc.

Consumo de energía

Voltaje FV/AC, corriente FV/AC, alimentación  
FV/AC, frecuencia AC, rendimiento energético diario,  
rendimiento energético histórico, grafica energética,  
histogramas energéticos, etc.

Datos de red

Tensión de red, frecuencia de la red

### DATOS GENERALES

Dimensiones (L · A · A mm)

185 · 125 · 30

Peso

0,42 kg

Temperatura de operación

0°C ~ +45°C

Instalación

Interior

Frec. de adquisición de datos

5 minutos

Tiempo de almacenamiento de datos

Tarjeta SD de 2 Gigabyte, con capacidad de  
más de 5 años de almacenamiento

Garantía

1 año